



ERD216

Kontaktor, m.bryter, 1 mod, 2x16A, 24V

#### Arkitektur

|              |       |
|--------------|-------|
| Styringstype | Relay |
|--------------|-------|

#### Hoved elektriske funksjoner

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz | 230 V |
| Frekvens                               | 50 Hz |

#### Volt

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Isolasjonsspenning            | 250 V |
| Styrespenning ved vekselstrøm | 24 V  |
| Støtspenningsfasthet          | 4 kV  |

#### elektrisk strøm

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Merkestrøm                      | 16 A  |
| Termisk merkestrøm utendørs     | 16 A  |
| Merkestrøm ved AC7 i kategori A | 16 A  |
| Merkestrøm ved AC7 i kategori B | 5,5 A |

#### Støm

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Startforbruk                             | 10,7 VA |
| Driftsforbruk                            | 2,9 VA  |
| Totalt effekttap                         | 4,9 W   |
| Egetforbruk per kontakt                  | 1 W     |
| Bryteeffekt ved 230 V i AC7 i kategori A | 3 kW    |
| Bryteeffekt ved 230 V i AC7 i kategori B | 880 W   |

#### Tripping

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Avledningstid            | 15 ms |
| Reaksjonstid ved lukking | 25 ms |

#### Utholdenhet

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Levetid, elektrisk kobling | 30000  |
| Levetid, mekanisk slitasje | 100000 |

#### Dimensjoner

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Produktets installasjonsdybde  | 60 mm    |
| Produktets installasjonshøyde  | 83 mm    |
| Produktets installasjonsbredde | 17,85 mm |

#### Fluorescent bulbs control

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Maks belastning ved parallellkompenserte lysrør | 490 VA  |
| - i duokrets                                    | 1200 VA |
| Maks. last fluorescerende lampe                 | 570 VA  |

#### Incandescent bulbs control

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Maks last med glødelamper | 1100 W |
|---------------------------|--------|

#### Installering

|             |       |
|-------------|-------|
| Dreiemoment | 1,2Nm |
|-------------|-------|

#### Kontakt

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning | 1 - 6mm <sup>2</sup>     |
| Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning    | 1 - 10mm <sup>2</sup>    |
| Tilkoblingstverrsnitt med massiv kabel      | 1 til 10 mm <sup>2</sup> |
| Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel kabel   | 1 til 6 mm <sup>2</sup>  |
| Kontakttype                                 | 2NO                      |

#### Utstyr

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Antall sluttende kontakter | 2  |
| Kan aksessoriseres         | ja |

#### Bruk

|             |    |
|-------------|----|
| Lokal drift | ja |
|-------------|----|

#### Standard

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Europeisk direktiv WEEE | de det angår |
|-------------------------|--------------|

#### Sikkerhet

|           |   |
|-----------|---|
| IP-klasse | 2 |
|-----------|---|