



85421100

## QUICKLINK INNSATS DIM TRYKKN

### Funksjoner

- pærebevarende myk oppstart

### Volt

Driftsspenning 230 V AC

### Sikring

sikring kortslutning og overbelastningsbeskyttelse (elektronisk sikring)

### Støm

Dimmable konvensjonelle transformatorer 25 400 VA  
Strømforbruk (standby) < 0,3 W

### Mål

Relativ luftfuktighet (uten kondensering) 0 65 % (uten kondensjon)  
Forlengelsesenhets inngang med utgangsenhetens inngang for trykknapp (ingen kontakt), en overflateoperasjon og bevegelsesdetektor forlengelsesenhet

### Materiale

Farge Ikke relevant  
Virkestoff Plast  
- Ingen ledende forbindelse mellom støttering og spredningsklør

### Dimensjoner

Innsetting dybde 32 mm

#### Incandescent bulbs control

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| 230 V glødelamper og halogenlamper | 25 400 W |
|------------------------------------|----------|

#### Installering

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Installasjonsmodus | med spreader klør |
|--------------------|-------------------|

#### Kontakt

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Skrueklemmer (maks.)<br>- med skrueterminaler | 2 x 1,5/1 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
|---|---------------------------------|

#### Kabel

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Legg kabellengden       | Maks 100 m |
| Kabellengde, utvidelser | max. 50 m  |

#### Utstyr

- faseskjæring
- lysstyrkenivået kan lagres trygt etter strømbrudd

#### Bruksforhold

|                  |          |
|------------------|----------|
| Driftstemperatur | -5 45 °C |
|------------------|----------|

- lavt indre energibehov

#### Identifikasjon

|                  |  |
|------------------|--|
| Søknad, bruk     | Bevegelsessensor, KNX radio operativsystemer |
| Hoveddesignlinje | Elektronikk plattform                        |