



QUICKLINK FRONT 4 K SORT R.X

85648131

Funksjoner

- ETS tilleggsfunksjoner: 6 scener, 1 knapp kontroll opp
- tilbakestillingsfunksjon (til fabrikkinnstilling) ;
- scenebesparende låsbar
- hurtigkoblingsfunksjoner: bytte, dimming, blind, 2 scener, tidsbryter, ingen kontakt trykknapp, minne

Kontroll og indikasjon

- driftsområder som kan konfigureres som en eller to-områdesoperasjon
- med konfigurasjons- og funksjonsknappen

Connectivity

Radio protokoll	KNX Radio
Mottaker kategori	2

Frekvens

Radiooverføring	868,3 MHz
-----------------	-----------

Støm

Radio transmisjonskraft	< 10 mW
-------------------------	---------

Mål

Relativ luftfuktighet (uten kondensering)	0 65 % (uten kondensjon)
---	--------------------------

Materiale

Farge på merking	217,217,217
Farge på designlinjen	svart
RAL-farge	RAL 9005 - Jet svart
Virkestoff	termoplastisk
Material for printing	PC-PMA svart
Overflateutseende	blank

Led kontroll

LED	med konfigurasjons- og funksjonslampe
-----	---------------------------------------

Kontakt

- integrering i KNX-radioen

Justering

- toolless hurtigkobling konfigurasjon ved hjelp av knapper og LED display

Utstyr

Antall radiokanaler	4
Antall hurtigkoblinger	max. 20 sender
Type konfigurasjon	Laserdruck
Sänders arbeidsperiode	1 %

Sikkerhet

- med demontering beskyttelse

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
------------------	----------

- lavt indre energibehov

Idenifikasjon

Søknad, bruk	KNX radio operativsystemer
Sekundær design linje (r)	Berker R.3

Instruksjoner

Informasjonstekst	Utvidede operasjonsalternativer på 1-gangs innlegg gjennom 2 ekstra, fritt konfigurerbare radiokanaler.
-------------------	---