



## QUICKLINK FRONT 2 K SORT R.1

85146131

### Funksjoner

- ETS tilleggsfunksjoner: 6 scener, 1 knapp kontroll opp
- tilbakestillingsfunksjon (til fabrikkinnstilling) ;
- scenebesparende låsbar
- hurtigkoblingsfunksjoner: bytte, dimming, blind, 2 scener, tidsbryter, ingen kontakt trykknapp, minne

### Kontroll og indikasjon

- driftsområder som kan konfigureres som en eller to-områdesoperasjon
- med konfigurasjons- og funksjonsknappen

### Connectivity

Radio protokoll	KNX Radio
Mottaker kategori	2

### Frekvens

Radiooverføring	868,3 MHz
-----------------	-----------

### Støm

Radio transmisjonskraft	< 10 mW
-------------------------	---------

### Mål

Relativ luftfuktighet (uten kondensering)	0 65 % (uten kondensjon)
---	--------------------------

### Materiale

Farge på merking	217,217,217
Farge på designlinjen	svart
RAL-farge	RAL 9005 - Jet svart
Virkestoff	termoplastisk
Material for printing	PC-PMA svart
Overflateutseende	blank

#### Led kontroll

LED	med konfigurasjons- og funksjonslampe
-----	---------------------------------------

#### Kontakt

- integrering i KNX-radioen

#### Justering

- toolless hurtigkobling konfigurasjon ved hjelp av knapper og LED display

#### Utstyr

Antall radiokanaler	4
Antall hurtigkoblinger	max. 20 sender
Type konfigurasjon	Laserdruck
Sänders arbeidsperiode	1 %

#### Sikkerhet

- med demontering beskyttelse

#### Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
------------------	----------

- lavt indre energibehov

#### Idenifikasjon

Søknad, bruk	KNX radio operativsystemer
Sekundær design linje (r)	Berker R.3