QUICKLINK FRONT 4 K HVIT R.X

85648139

Funksjoner

- ETS tilleggsfunksjoner: 6 scener, 1 knapp kontroll opp
- tilbakestillingsfunksjon (til fabrikkinnstilling) ;
- scenebesparende låsbar
- hurtigkoblingsfunksjoner: bytte, dimming, blind, 2 scener, tidsbryter, ingen kontakt trykknapp, minne

Kontroll og indikasjon

- driftsområder som kan konfigureres som en eller to-områdesoperasjon
- med konfigurasjons- og funksjonsknappen

Connectivity

Radio protokoll	KNX Radio
Mottaker kategori	2

Frekvens

Radiooverføring	868,3 MHz

Støm

Radio transmisjonskraft	< 10 mW

Mål

Relativ luftfuktighet (uten kondensering)	0 65 % (uten kondenson)

Materiale

Farge på merking	105,105,105
Farge på designlinjen	polar hvit
RAL-farge	RAL 9010 - Ren hvit
Virkestoff	termoplastisk
Overflateutseende	blank

Led kontroll

LED	med konfigurasjons- og funksjonslampe

Kontakt

- integrering i KNX-radioen

Justering

- toolless hurtigkobling konfigurasjon ved hjelp av knapper og LED display

Utstyr

Antall radiokanaler	4
Antall hurtigkoblinger	max. 20 sender
Type konfigurasjon	Laserdruck
Sänders arbeidsperiode	1 %

Sikkerhet

- med demontering beskyttelse

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C

- lavt indre energibehov

Idenitifikasjon

Søknad, bruk	KNX radio operativsystemer
Sekundær design linje (r)	Berker R.3

Instruksjoner

Informasjonstekst	Utvidede operasjonsalternativer på 1-gangs innlegg gjennom 2 ekstra, fritt konfigurerbare radiokanaler.