



## QUICKLINK BRYTER 1 K HVIT R.X

85655139

### Funksjoner

- ETS tilleggfunksjoner: 6 scener, driftsmodus på
- tilbakestillingsfunksjon (til fabrikkinnstilling) ;
- hurtigkoblingsfunksjoner: bytte, dimming, blind, 2 scener, tidsbryter, ingen kontakt trykknapp, minne

### Kontroll og indikasjon

- driftsområder som kan konfigureres som en eller to-områdesoperasjon
- med konfigurasjonsknapp

### Connectivity

Radio protokoll	KNX Radio
Mottaker kategori	2

### Volt

- strømforsyning via solceller

### Frekvens

Radiooverføringsfrekvens	868,3 MHz
--------------------------	-----------

### Støm

Radio transmisjonskraft	< 10 mW
-------------------------	---------

### Mål

Relativ luftfuktighet (uten kondensering)	0 65 % (uten kondensjon)
---	--------------------------

### Materiale

Farge på merking	105,105,105
Farge på designlinjen	polar hvit
RAL-farge	RAL 9010 - Ren hvit
Virkestoff	termoplastisk
Overflateutseende	blank

#### Dimensjoner

monteringshøyde	14 mm
-----------------	-------

#### Led kontroll

LED	med konfigurasjons-LED
-----	------------------------

#### Installering

Installasjonsmodus	for flat overflate montering og utvidelse av kombinasjoner
--------------------	--

#### Kontakt

- integrering i KNX-radioen

#### Justering

- toolless hurtigkobling konfigurasjon ved hjelp av knapper og LED display ;

#### Utstyr

Antall radiokanaler	2
Antall hurtigkoblinger	max. 20 sender
Type konfigurasjon	Laserdruck
Sänders arbeidsperiode	1 %
Ønsket Ø lysstyrke	minst 300 lx 6 timer

#### Sikkerhet

- med demontering beskyttelse

#### Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
------------------	----------

- lavt indre energibehov

#### Idenifikasjon

Søknad, bruk	KNX radio operativsystemer
Sekundær design linje (r)	Berker.Net, Berker R.3