



EE181

## CRONOTEC ASTROUR 2 KANALS

### Arkitektur

Montasjemåte DIN-Skinne

### Funksjoner

Antall funksjonskanaler 2

- Tastelås ved hjelp av blokkeringstast

### Konfigurasjon

- 2 x overgangskontakt

### Kontroll og indikasjon

Funksjon av trykknappen ja

- LC display med belysning

### Hoved elektriske funksjoner

Frekvens 50/60 Hz

### Volt

Driftsspenning 230 V~ +/- 15%

### elektrisk strøm

Merkestrøm ved AC1 16 A

Maks bryteevne ved  $\cos \phi = 0,6$  10 A

Bytter strøm ved  $\cos \phi = 0,6$  Maks 10 A

### Støm

Maks effekt per utgang ved ukompenserte lysrør 1000 VA

Forbrukt belastning i VA 6 VA

Bryteeffekt glødelamper ved AC1 0/2300 W

Totalt effekttap 2 W

Tapseffekt ved full belastning ~ 2 W

Maksimum bryteevne ved parallellkompenserte lysrør 400 W

Maksimum bryteevne ved seriekompenserte lysrør 1000 W

#### Mål

Running nøyaktighet	± 1,5 s
---------------------	---------

#### Batteri

Power reserve [år]	~ 5 a
- med litiumbatteri type: LS14250	

#### Strøm forsyning

Styrespenning	230 V
---------------	-------

#### Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	64 mm
Produktets installasjonshøyde	85 mm
Lengde	35 mm
Produktets installasjonsbredde	3,5 mm
Bredde på skinnemontert enhet (RMD)	2 modules

#### Fluorescent bulbs control

Fluorescerende lamper	max. 1000 VA
Maks belastning ved parallellkompenserte lysrør	400 VA
Maks last ned seriekompenserte lysrør	1000 W
- parallellkompensert	400 VA

#### Incandescent bulbs control

Maks last med glødelamper	2300 W
230 V glødelamper og halogenlamper	Maks 2300 W

#### Installering

Montasjetype	DIN-skinne
Installasjonsmodus	for montering på DIN-skinne

#### Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	1,5 / 10mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1 - 6mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt (fleksibel)	1 6 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt (stiv)	1 6 mm <sup>2</sup>
Antall kontakter	2
Kontakttype	2 veksel potensialfrie
- med skrueterminaler	

#### Justering

	56
Sommer-, Vintertid forandring	Automatisk
Fininnstilling	1 mn
Astro program	1
Tid	med automatisk sommer
- Programmering mulig uten nettspenning	

#### Utstyr

Antall kanaler	2
Antall koblingstider for på	56
Gangreserve	5 år
	ja
	nei

#### Bruk

Syklus	Ukeur
--------	-------

#### Sikkerhet

IP-klasse	IP20
- med programmeringsnøkkel	

#### Bruksforhold

Driftstemperatur	-10 55 °C
Gangpresisjon	± 1,5 s / 24t
Oppbevaring	-20 60 °C

#### Identifikasjon

Hoveddesignlinje	Lysstyring
------------------	------------