



QUICKLINK FRONT ASTRO HVIT S.1

85745288

Funksjoner

Astronomisk tidsskifte	± 2 h
Tilfeldig tall generator	± 15 mn
Power reserve	~ 24 h
- ETS tilleggsfunksjoner: 6 scener, driftsmodus på	
- tilbakestillingsfunksjon (til fabrikkinnstilling)	
- ;	
- hurtigkoblingsfunksjoner: bytte, 2 scener, tidsbryter, ingen kontakt trykknapp, tvungen kontroll	
- med byttehåndbok	

Connectivity

Radio protokoll	KNX Radio
-----------------	-----------

Frekvens

Radiooverføring	868,3 MHz
-----------------	-----------

Støm

Radio transmisjonskraft	< 10 mW
-------------------------	---------

Mål

Relativ luftfuktighet (uten kondensering)	0 - 65 % (uten kondensjon)
Running nøyaktighet	± 3 min

Materiale

Farge på designlinjen	polar hvit
Overflateutseende	matt

Kontakt

- integrering i KNX-radioen

Justering

Tid	med automatisk sommer-
-----	------------------------

Utstyr

Antall radiokanaler	1
Antall hurtigkoblinger	max. 20 sender
Antall koblingstider for på	20

- 2 uavhengige forhåndsinnstilte programminner, individuelt tilpassbare

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

- med demontering beskyttelse

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
------------------	----------

- lavt indre energibehov

Identifikasjon

Søknad, bruk	KNX radio operativsystemer
Sekundær design linje (r)	Berker S.1, Berker B.7