



QUICKLINK INNSATS DIM TRYKKN

85421100

Funksjoner

- pærebevarende myk oppstart

Volt

Driftsspenning 230 V AC

Sikring

sikring kortslutning og
overbelastningsbeskyttelse
(elektronisk sikring)

Støm

Dimmable konvensjonelle transformatorer 25 400 VA
Strømforbruk (standby) < 0,3 W

Mål

Relativ luftfuktighet (uten kondensering) 0 65 % (uten kondensjon)
Forlengelsesenhets inngang med utgangsenhetens inngang for
trykknapp (ingen kontakt), en
overflateoperasjon og
bevegelsesdetektor
forlengelsesenhet

Materiale

Farge Ikke relevant
Virkestoff Plast
- Ingen ledende forbindelse mellom støttering og spredningsklør

Dimensjoner

Innsetting dybde 32 mm

Incandescent bulbs control

230 V glødelamper og halogenlamper	25 400 W
------------------------------------	----------

Installering

Installasjonsmodus	med spreader klør
--------------------	-------------------

Kontakt

Skrueklemmer (maks.) - med skrueterminaler	2 x 1,5/1 x 2,5 mm ²
---	---------------------------------

Kabel

Legg kabellengden	Maks 100 m
Kabellengde, utvidelser	max. 50 m

Utstyr

- faseskjæring
- lysstyrkenivået kan lagres trygt etter strømbrudd

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
------------------	----------

- lavt indre energibehov

Identifikasjon

Søknad, bruk	Bevegelsessensor, KNX radio operativsystemer
Hoveddesignlinje	Elektronikk plattform