



KNX BIN.UTG 16A RADIO, QUICKL

TRB201



Arkitektur

Bus system	KNX
------------	-----

Funksjoner

- ETS tilleggfunksjoner: 6 scener, repeaterfunksjon
- tilbakestillingsfunksjon (til fabrikkinnstilling)
- scenebesparende låsbar
- hurtigkoblingsfunksjoner: bytte, 2 scener, tidsbryter, ingen kontakt trykknapp, tvungen kontroll

Kontroll og indikasjon

Signallampe	Ja
-------------	----

- med konfigurasjons- og funksjonsknappen

Connectivity

Bussystemet radio hyppig	ja
Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei
Radio protokoll	KNX Radio
Mottaker kategori	2

Volt

Systemspenning	230V AC
----------------	---------

elektrisk strøm

Max gjennomgangsstrøm	16 A
Holdestrøm i AC1 for kontakt strømforløp eller sone 1	16 A

Frekvens

Overføringsfrekvens	868 MHz
Radio mottak frekvens	868,3 MHz
Radiooverføring	868,3 MHz

Støm

Forbrukt belastning i VA	3 VA
Totalt effekttap	2 W
Konvensjonelle transformatorer	1500 VA
Elektroniske transformatorer	1500 W
Radio transmisjonskraft	< 10 mW

Mål

Relativ luftfuktighet (uten kondensering)	0 65 % (uten kondensjon)
---	--------------------------

Detection

Dimensjoner, sensor (Ø x H)	53 x 30 mm
-----------------------------	------------

Materiale

Overflateutseende	matt
-------------------	------

Dimensjoner

Mål (LxBxH)	48 x 53 x 30 mm
Ø	53 mm
Høyde	30 mm

Lys kontroll

- med elektronisk ballast (EB)	450
- uncompensated	800

Fluorescent bulbs control

Energibesparende lamper	100 W
Maks last ned seriekompenserte lysrør	1008 W
Kompaktlysør	100 W
- parallellkompensert	250 W

Led kontroll

LED	med konfigurasjons- og funksjonslampe
-----	---------------------------------------

Incandescent bulbs control

Maks last med glødelamper	2300 W
230 V glødelamper og halogenlamper	2300 W

Installering

Installasjonsmodus	for montering bak innfelte innsatser
--------------------	--------------------------------------

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	2,5mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	2,5mm ²
Kontakttype	1NO

- med innløpsløftklemmer
- integrering i KNX-radioen

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system , easy , PB
- toolless hurtigkobling konfigurasjon ved hjelp av knapper og LED display	

Levering

Bussforbindelse inkludert	nei
---------------------------	-----

Utstyr

Antall utganger	1
Antall radiokanaler	1
Antall hurtigkoblinger	max. 20 sender
Modulær utvidbarhet	nei
Sänders arbeidsperiode	1 %

Bruksforhold

Driftstemperatur	0 45 °C
- lavt indre energibehov	

Idenitifikasjon

Søknad, bruk	KNX radio - aktuatorer
produktfamilie:	produktfamilie: utgang
Produktfamilie	TR
Hoveddesignlinje	Elektronikk plattform