



## KNX BINÆRUTGANG 6 X 10A MOD.

TXA206B



### Arkitektur

Bus system	Bussystem EIB
Montasjemåte	DIN-Skinne

### Funksjoner

- egnet til å bytte forskjellige eksterne ledere

### Kontroll og indikasjon

Signallampe	Ja
-------------	----

### Connectivity

Bussystemet radio hyppig	nei
Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei

### Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V
Merkestrøm	10 A

### Volt

Driftsspenning over buss	21 32 V DC
Utgangsspenning	230 V~
Systemspenning	30V DC over buss

### elektrisk strøm

Max gjennomgangsstrøm	10 A
Merkestrøm	10 A

### Støm

Maks last med elektronisk transformator	1000 W
Totalt effekttap	5 W
Utgangseffekt	1200 W
Maks. bytte strøm	5400 W

#### Materiale

Farge	Grå
-------	-----

#### Fluorescent bulbs control

Maks last ned seriekompanserte lysrør	15 x 36 W
---------------------------------------	-----------

#### Incandescent bulbs control

Maks last med glødelamper	1200 W
---------------------------	--------

#### Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Kontakttype	6NO
Tilkoblingstype	Hurtigkobling

- med integrert buskoblingsenhet
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

#### Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

#### Utstyr

Antall utganger	6
Radio toveis	nei
Modulær utvidbarhet	nei

#### Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

#### Bruksforhold

Oppbevaring	-20 70 °C
-------------	-----------

#### Idenifikasjon

Hoveddesignlinje	KNX
------------------	-----