



KNX BRYTER, 1 KANAL, RADIO IP55

TRE301



Arkitektur

Antall taster	1
Montasjemåte	Påvegg

Funksjoner

- ETS tilleggfunksjoner: 6 scener, driftsmodus på
- tilbakestillingsfunksjon (til fabrikkinnstilling)
- hurtigkoblingsfunksjoner: bytte, dimming, blind, 2 scener, byttetid, trykknapp, ingen kontakt

Kontroll og indikasjon

- driftsområder som kan konfigureres som en eller to-områdesoperasjon
- med konfigurasjonsknapp

Connectivity

Radio protokoll	KNX Radio
Mottaker kategori	2

- med 1 binær inngang for potensielle frie kontakter

elektrisk strøm

Antall innganger	1
------------------	---

Frekvens

Overføringsfrekvens	868 MHz
Radiooverføringsfrekvens	868,3 MHz

Utholdenhet

Sänders arbeidsperiode	1 %
------------------------	-----

Rekkevidde

Maks rekkevidde	30 meter innendørs, 100 meter i friluft
-----------------	---

Batteri

Batterilevetid [år]	~ 5
- med 2 x litiummyntcellebatteri 3 V type: CR 2430	

Materiale

RAL-farge	RAL 9010 - Ren hvit
-----------	---------------------

Dimensjoner

Produktets installasjonshøyde	76 mm
Produktets installasjonsbredde	49 mm

Led kontroll

LED	med konfigurasjons-LED
-----	------------------------

Installering

Montasjetype	utenpåliggende
Installasjonsmodus	for vertikal og horisontal montering

Kontakt

- integrering i KNX-radioen

Kabel

Binær kabellengde	Maks 3 m
-------------------	----------

Justering

- toolless hurtigkobling konfigurasjon ved hjelp av knapper og LED display

Utstyr

Antall radiokanaler	2
Antall hurtigkoblinger	max. 20 sender

Sikkerhet

IP-klasse	IP55
-----------	------

Bruksforhold

- lavt indre energibehov