



TRM694G

QUICKLINK UTG 4A INNF

Funksjoner

- ETS tilleggfunksjoner: 6 scener, driftsmodus på
- tilbakestillingsfunksjon (til fabrikkinnstilling)
- ;
- scenebesparende låsbar ;
- hurtigkoblingsfunksjoner: bytte, 2 scener, tidsbryter, ingen kontakt trykknapp, tvungen kontroll

Konfigurasjon

- konfekt, med 4-kjerne kabel

Kontroll og indikasjon

Signallampe Ja

- med manuell drift på
- Aktivering, for eksempel via bryter, trykknapper, timer
- med konfigurasjons- og funksjonsknappen

Connectivity

Bussystemet radio hyppig	nei
Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei
Radio protokoll	KNX Radio
Mottaker kategori	2

- med uavhengig, strømforsyning, binæringang for potensiell fri kontakt

Volt

Systemspenning 230V AC

elektrisk strøm

Antall innganger	2
Inngangssignal strøm	33 μ A
Max gjennomgangsstrøm	4 A
Bytter strøm ved 12 V =	Maks 4 A
Bytter strøm ved 24 V =	Maks 2 A
Holdestrøm i AC1 for kontakt strømforløp eller sone 1	4 A

Frekvens

Overføringsfrekvens	868 MHz
Radio mottak frekvens	868,3 MHz
Radiooverføring	868,3 MHz

Støm

Totalt effekttap	150 mW
Utgangseffekt	920 W
Konvensjonelle transformatorer	600 VA
Elektroniske transformatorer	600 W
Radio transmisjonskraft	< 10 mW

Mål

Input skanning spenning	5 V V
Relativ luftfuktighet (uten kondensering)	0 65 % (uten kondensjon)

Rekkevidde

Maks rekkevidde	30 meter innendørs, 100 meter i friluft
-----------------	---

Materiale

Farge uavhengig av design linjer	lysegrå
Overflateutseende	matt

Dimensjoner

Produktets installasjonshøyde	40 mm
Mål (LxBxH)	40x40x20
Høyde	20 mm

Lys kontroll

- uncompensated	40 W
-----------------	------

Fluorescent bulbs control

Strømbelysning fluoresktene	40W
Maks last ned seriekompanserte lysrør	40W
Kompaktlysrør	40 W
Kompaktlysrør	40 W

Led kontroll

Maks antall LED	5
230V LED-lamper	40 W
Strøm LED	40 W
LED	med konfigurasjons- og funksjonslampe

Incandescent bulbs control

Maks last med glødelamper	600 W
230 V glødelamper og halogenlamper	600 W

Installering

Installasjonsmodus	for montering bak innfelte innsatser
--------------------	--------------------------------------

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,5 / 1,5mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,5 / 2.5mm ²
Ledertverrsnitt (fleksibel)	0,5 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt (stiv)	0,5 2,5 mm ²
Kontakttype	1NO
Tilkoblingstype	Med skrue
- med innløpsløftesklemmer	
- integrering i KNX-radioen	

Kabel

Binær kabellengde, utvides til	Maks 5 m
Binær kabellengde	~ 20 cm

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system , easy , PB
- toolless hurtigkobling konfigurasjon ved hjelp av knapper og LED display	

Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

Utstyr

Antall utganger	1
Antall radiokanaler	2
Antall hurtigkoblinger	max. 20 sender
Modulær utvidbarhet	nei
Sänders arbeidsperiode	1 %

Bruk

Puls tid	min. 50 ms
----------	------------

Bruksforhold

Driftstemperatur	-10 50 °C
- lavt indre energibehov	

Idenifikasjon

Søknad, bruk	KNX radio - aktuatorer
produktfamilie:	produktfamilie: utgang
Produktfamilie	TRM
Hoveddesignlinje	Elektronikk plattform