



Kontaktor, m.bryter, 1m, 1no+1nc, 16A, 230V

ERC218

Arkitektur

| | |
|--------------|-------|
| Styringstype | Relay |
|--------------|-------|

Hoved elektriske funksjoner

| | |
|--|-------|
| Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |

Volt

| | |
|-------------------------------|-------|
| Isolasjonsspenning | 250 V |
| Styrespenning ved vekselstrøm | 230 V |
| Støtspenningsfasthet | 4 kV |

elektrisk strøm

| | |
|---------------------------------|-------|
| Merkestrøm | 16 A |
| Termisk merkestrøm utendørs | 16 A |
| Merkestrøm ved AC7 i kategori A | 16 A |
| Merkestrøm ved AC7 i kategori B | 5,5 A |

Støm

| | |
|--|---------|
| Startforbruk | 10,7 VA |
| Driftsforbruk | 2,9 VA |
| Totalt effekttap | 3,9 W |
| Egetforbruk per kontakt | 1 W |
| Bryteeffekt ved 230 V i AC7 i kategori A | 3 kW |
| Bryteeffekt ved 230 V i AC7 i kategori B | 880 W |

Tripping

| | |
|--------------------------|-------|
| Avledningstid | 15 ms |
| Reaksjonstid ved lukking | 25 ms |

Utholdenhet

| | |
|----------------------------|--------|
| Levetid, elektrisk kobling | 30000 |
| Levetid, mekanisk slitasje | 100000 |

Dimensjoner

| | |
|--------------------------------|----------|
| Produktets installasjonsdybde | 60 mm |
| Produktets installasjonshøyde | 83 mm |
| Produktets installasjonsbredde | 17,85 mm |

Fluorescent bulbs control

| | |
|---|---------|
| Maks belastning ved parallellkompenserte lysrør | 490 VA |
| - i duokrets | 1200 VA |
| Maks. last fluorescerende lampe | 570 VA |

Incandescent bulbs control

| | |
|---------------------------|--------|
| Maks last med glødelamper | 1100 W |
|---------------------------|--------|

Installering

| | |
|-------------|-------|
| Dreiemoment | 1,2Nm |
|-------------|-------|

Kontakt

| | |
|---|--------------------------|
| Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning | 1 - 6mm ² |
| Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning | 1 - 10mm ² |
| Tilkoblingstverrsnitt med massiv kabel | 1 til 10 mm ² |
| Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel kabel | 1 til 6 mm ² |
| Kontakttype | 1NC+NO |

Utstyr

| | |
|----------------------------|----|
| Antall NC-kontakter | 1 |
| Antall sluttende kontakter | 1 |
| Kan aksessoriseres | ja |

Bruk

| | |
|-------------|----|
| Lokal drift | ja |
|-------------|----|

Standard

| | |
|-------------------------|--------------|
| Europeisk direktiv WEEE | de det angår |
|-------------------------|--------------|

Sikkerhet

| | |
|-----------|---|
| IP-klasse | 2 |
|-----------|---|