



## BEVEGELSEDETEKTOR PIR 220 ANTR. KOMFORT

EE861

### Arkitektur

Montasjemåte	Påvegg
--------------	--------

### Funksjoner

Driftsmodus	med 2 driftsmoduser: tids- og lysavhengig bryter på eller pulsmodus
-------------	---------------------------------------------------------------------

- Presensimulering
- kan brukes som en enhet, hovedenhet eller forlengelsesenhet

### Hoved elektriske funksjoner

Frekvens	50/60 Hz
----------	----------

### Volt

Driftsspenning	230 V~ +10%/-15%
----------------	------------------

### Støm

Strømforbruk (standby)	~ 1,2 W
Bryteeffekt glødelamper ved AC1	2300 W

### Mål

Deteksjonsområde, halvcirkelformet	~ 8 x 16 m
------------------------------------	------------

### Rekkevidde

Range, side	hver ~ 8 m m
-------------	--------------

### Dør beskyttelse

Dekke	med dekselelementer for å begrense deteksjonsfeltet
-------	-----------------------------------------------------

#### Strøm forsyning

Styrespenning	230V +10% / -15%
---------------	------------------

#### Detection

Vinkel av	220 °
Deteksjonsvinkel	220 °

#### Materiale

Farge	Antrasitt
-------	-----------

#### Dimensjoner

Produktets installasjonshøyde	2,5 m
Anbefalt installasjonshøyde	2,5 m

#### Lys kontroll

Svarstyrke, justerbar	~ 5 1000 lx
Lysmåleområde	5/1000 Lux
- med elektronisk ballast (EB)	580 W

#### Fluorescent bulbs control

Energibesparende lamper	20 x 20 W
- parallellkompensert	400 W / 47 µF

#### Led kontroll

230V LED-lamper	20 x 20 W
LED	med LED-deteksjon og modusindikator

#### Incandescent bulbs control

12 V halogenlamper	1500 W
230 V glødelamper og halogenlamper	2300 W

#### Installering

Maksimal monteringshøyde	4 m
Installasjonsmodus	for vegg- og takmontering, hjørneinstallasjon med adapter

#### Kontakt

Tilkobling	quick connect
Kontakttype	Potensialfri
- med skrueterminaler	

#### Kabel

- med kabelinngang	
--------------------	--

#### Justering

Innstillingsområde forsinkelse	5 sek til 30 min
Forsinkelsestid, justerbar	5 s 30 mn
- med potensiometre for å stille inn respons lysstyrke og forsinkelsestid uten demontering <sup>2</sup>	

#### Levering

- med passende materiale

#### Utstyr

Fjernkontroll EE806

- med potensialfri, normalt åpen kontakt  
- vertikalt svingende og horisontalt roterende

#### Sikkerhet

IP-klasse IP55

#### Bruksforhold

Driftstemperatur -20 55 °C

Oppbevaring -20 60 °C

- lavt indre energibehov  
- energibesparelse ved tilstedeværelse og lysstyrkeavhengig PÅ og AV lysbryter

#### Identifikasjon

Søknad, bruk Bevegelsessensor

Hoveddesignlinje Bevegelsesdetektorer