



85146183

QUICKLINK FRONT 2 K SØLV S.1

Funksjoner

- ETS tilleggfunksjoner: 6 scener, 1 knapp kontroll opp
- tilbakestillingsfunksjon (til fabrikkinnstilling) ;
- scenebesparende låsbar
- hurtigkoblingsfunksjoner: bytte, dimming, blind, 2 scener, tidsbryter, ingen kontakt trykknapp, minne

Kontroll og indikasjon

- driftsområder som kan konfigureres som en eller to-områdesoperasjon
- med konfigurasjons- og funksjonsknappen

Connectivity

Radio protokoll	KNX Radio
Mottaker kategori	2

Frekvens

Radiooverføring	868,3 MHz
-----------------	-----------

Støm

Radio transmisjonskraft	< 10 mW
-------------------------	---------

Mål

Relativ luftfuktighet (uten kondensering)	0 65 % (uten kondensjon)
---	--------------------------

Materiale

Farge på designlinjen	aluminium
RAL-farge	RAL 9006 - Hvit aluminium
Materiale	lakkert
Virkestoff	termoplastisk
Overflateutseende	matt

Led kontroll

LED	med konfigurasjons- og funksjonslampe
-----	---------------------------------------

Kontakt

- integrering i KNX-radioen

Justering

- toolless hurtigkobling konfigurasjon ved hjelp av knapper og LED display

Utstyr

Antall radiokanaler	4
Antall hurtigkoblinger	max. 20 sender
Sänders arbeidsperiode	1 %

Sikkerhet

- med demontering beskyttelse

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
- lavt indre energibehov	

Idenifikasjon

Søknad, bruk	KNX radio operativsystemer
Sekundær design linje (r)	Berker S.1, Berker B.7