



QUICKLINK FRONT MARK HVIT R.X

85745139

Funksjoner

Astronomisk tidsskifte	± 2 h
Driftstid	2 mn
Tilfeldig nummegerator for ferieprogram	± 15 mn
Power reserve	~ 24 h
- ETS tilleggfunksjoner: 6 scener, driftsmodus, statusvisning, 2 x alarm	
- tilbakestillingsfunksjon (til fabrikkinnstilling)	
- ;	
- hurtigkoblingsfunksjoner: blind, 2 scener, tvunget kontroll, opp	
- med byttemålbok	

Connectivity

Radio protokoll	KNX Radio
-----------------	-----------

Frekvens

Radiooverføring	868,3 MHz
-----------------	-----------

Støm

Radio transmisjonskraft	< 10 mW
-------------------------	---------

Mål

Relativ luftfuktighet (uten kondensering)	0 65 % (uten kondensjon)
Running nøyaktighet	± 3 min

Detection

- solbeskyttelse og twilight-styrt senking med radiosensor

Materiale

Farge på designlinjen	polar hvit
Overflateutseende	blank

Dimensjoner

Ø	58 mm
---	-------

Kontakt

- integrering i KNX-radioen

Justering

Minimum slatjusteringstid	~ 150 ms
Lamella justering på signalvarighet	< 1 s
Lamella justering på knapp-trykk	< 0,5 s
Tid	med automatisk sommer-

Utstyr

Antall driftstider for opp	20
Antall radiokanaler	1
Antall hurtigkoblinger	max. 20 sender
Selvbevarende i 2 min på signallengde	> 1 s
Selvbevarende i 2 minutter på knapp-trykk	> 0,5 s
Overgangstid for retningsendring	< 0,6 s
- 2 uavhengige forhåndsinnstilte programminner, individuelt tilpassbare	

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
- med demontering beskyttelse	

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
- lavt indre energibehov	

Identifikasjon

Søknad, bruk	KNX radio operativsystemer
Sekundær design linje (r)	Berker R.3