



Lignende produkt  
(Bildet viser 85245285)

## QUICKLINK FRONT MARK ANT S.1

### Funksjoner

Venetian blind bevegelsestid	2 mn
- ETS tilleggfunksjoner: 6 scener, driftsmodus, statusvisning, 2 x alarm	
- tilbakestillingsfunksjon (til fabrikkinnstilling) ;	
- hurtigkoblingsfunksjoner: blind, 2 scener, minne, tvunget kontroll, opp	

### Kontroll og indikasjon

- aktivering av festfunksjonen ved hjelp av knappene i opp- og nedretningen&gt; 20 sek.
- med konfigurasjons- og funksjonsknappen

### Connectivity

Radio protokoll	KNX Radio
-----------------	-----------

### Frekvens

Radiooverføring	868,3 MHz
-----------------	-----------

### Støm

Radio transmisjonskraft	< 10 mW
-------------------------	---------

### Mål

Relativ luftfuktighet (uten kondensering)	0 65 % (uten kondensjon)
---	--------------------------

### Detection

- solbeskyttelse og twilight-styrt senking med radiosensor

### Materiale

Farge på designlinjen	antrasitt
RAL-farge	RAL 7021 - svart grå
Virkestoff	termoplastisk
Overflateutseende	matt

#### Led kontroll

LED	med konfigurasjons- og funksjonslampe
-----	---------------------------------------

#### Kontakt

- integrering i KNX-radioen

#### Justering

Lamella justeringstid	( Justerbar ) 50 ms 2,5 s
Minimum slatjusteringstid	~ 150 ms
Lamella justering på signalvarighet	< 1 s
Lamella justering på knapp-trykk	< 0,4 s

- toolless hurtigkobling konfigurasjon ved hjelp av knapper og LED display

#### Utstyr

Antall radiokanaler	1
Antall hurtigkoblinger	max. 20 sender
Selvbevarende i 2 min på signallengde	> 1 s
Selvbevarende i 2 minutter på knapp-trykk	> 0,4 s
Overgangstid for retningsendring	< 0,6 s

#### Sikkerhet

- med demontering beskyttelse

#### Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
------------------	----------

- lavt indre energibehov

#### Identifikasjon

Søknad, bruk	KNX radio operativsystemer
Sekundær design linje (r)	Berker S.1, Berker B.7