



QUICKLINK BRYTER 2 K HVIT S.1

85656288

Funksjoner

- ETS tilleggfunksjoner: 6 scener, driftsmodus på
- tilbakestillingsfunksjon (til fabrikkinnstilling) ;
- hurtigkoblingsfunksjoner: bytte, dimming, blind, 2 scener, tidsbryter, ingen kontakt trykknapp, minne

Kontroll og indikasjon

- driftsområder som kan konfigureres som en eller to-områdesoperasjon
- med konfigurasjonsknapp

Connectivity

Radio protokoll	KNX Radio
Mottaker kategori	2

Frekvens

Radiooverføringsfrekvens	868,3 MHz
--------------------------	-----------

Støm

Radio transmisjonskraft	< 10 mW
-------------------------	---------

Mål

Relativ luftfuktighet (uten kondensering)	0 65 % (uten kondensjon)
---	--------------------------

Batteri

Batterilevetid [år]	~ 5
---------------------	-----

Materiale

Farge på designlinjen	polar hvit
RAL-farge	RAL 9010 - Ren hvit
Virkestoff	termoplastisk
Overflateutseende	matt

Dimensjoner

monteringshøyde	14 mm
-----------------	-------

Led kontroll

LED	med konfigurasjons-LED
-----	------------------------

Installering

Installasjonsmodus	for flat overflate montering og utvidelse av kombinasjoner
--------------------	--

Kontakt

- integrering i KNX-radioen

Justering

- toolless hurtigkobling konfigurasjon ved hjelp av knapper og LED display ;

Utstyr

Antall radiokanaler	4
Antall hurtigkoblinger	max. 20 sender
Sänders arbeidsperiode	1 %

Sikkerhet

- med demontering beskyttelse

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
------------------	----------

- lavt indre energibehov

Idenifikasjon

Søknad, bruk	KNX radio operativsystemer
Sekundær design linje (r)	Berker S.1, Berker B.7