



## EASY BINÆRUTGANG 8 x 10A MOD.

TXA608B

### Arkitektur

Montasjemåte	REG
--------------	-----

### Funksjoner

Driftsmodus	enhver kombinert drift fra kjøre- og byttefunksjoner mulig
-------------	------------------------------------------------------------

- egnet til å bytte forskjellige eksterne ledere
- for å bytte, f.eks. av 8 uavhengige belastninger eller aktivering av 4 stasjoner

### Kontroll og indikasjon

Signallampe	Ja
-------------	----

- Manuell drift kan aktiveres via valgbytter, og dermed deaktivere KNX-funksjonen
- status LED integrert i manuell drift knapp
- manuelle betjeningsknapper for på
- med opplyst programmeringsknapp

### Connectivity

Bussystemet radio hyppig	nei
Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei

### Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V
Merkestrøm	10 A

### Volt

Driftsspenning over buss	21 32 V DC
Utgangsspenning	230 V AC
Systemspenning	30V DC over buss

### elektrisk strøm

Bussens strømforbruk (dataoverføring)	~ 6 mA
Buss strømforbruk (tomgang)	~ 4 mA
Max gjennomgangsstrøm	10 A
Merkestrøm	10 A

#### Støm

Maks last med elektronisk transformator	1200 W
Utgangseffekt	1200 W
Maks. bytte strøm	7200 W
Konvensjonelle transformatorer	1200 VA
Elektroniske transformatorer	1000 W

#### Materiale

Farge	Grå
-------	-----

#### Dimensjoner

Bredde på skinnemontert enhet (RMD)	6 modules
Høyde	90 mm

#### Lys kontroll

- med elektronisk ballast (EB)	15 x 36 W
- uncompensated	1000

#### Fluorescent bulbs control

Energibesparende lamper	12 x 23 W
Strømbelysning fluoresktene	12x23W
Maks last ned seriekompanserte lysrør	20 x 36 W

#### Led kontroll

Maks antall LED	12
230V LED-lamper	12 x 23 W
Strøm LED	216 W
LED	Status LED integrert i manuell betjeningsknapp

#### Incandescent bulbs control

Maks last med glødelamper	2300 W
230 V glødelamper og halogenlamper	1200 W

#### Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt (fleksibel)	0,75 2,5 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt (stiv)	0,75 2,5 mm <sup>2</sup>
Kontakttype	8NO
Tilkoblingstype	Hurtigkobling

- med integrert buskoblingsenhet
- med QuickConnect plug-in terminaler
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

#### Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	easy , system
--------------------------------	---------------

#### Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

#### Utstyr

Antall utganger	8
Modulær utvidbarhet	nei

#### Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

#### Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
Oppbevaring	-20 70 °C

#### Identifikasjon

Produktfamilie	TXA
Hoveddesignlinje	KNX