



KNX BINÆRUTG. 16X16A MOD

TXM616D

Arkitektur

Montasjemåte	REG
--------------	-----

Funksjoner

Driftsmodus	enhver kombinert drift fra kjøre- og byttefunksjoner mulig
-------------	--

- egnet til å bytte forskjellige eksterne ledere
- for å bytte, f.eks. av 16 uavhengige belastninger eller aktivering av 8 stasjoner

Kontroll og indikasjon

Signallampe	Ja
-------------	----

- Manuell drift kan aktiveres via valgbytter, og dermed deaktivere KNX-funksjonen
- status LED integrert i manuell drift knapp
- manuelle betjeningsknapper for på
- med opplyst programmeringsknapp

Connectivity

Bussystemet radio hyppig	nei
Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei

Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V
Merkestrøm	16 A

Volt

Driftsspenning over buss	21 32 V DC
Utgangsspenning	230 V AC
Systemspenning	30V DC over buss

elektrisk strøm

Bussens strømforbruk (dataoverføring)	~ 5 mA
Buss strømforbruk (tomgang)	~ 3 mA
Max gjennomgangsstrøm	16 A
Merkestrøm	16 A

Tekniske data

Holdestrøm i AC1 for kontakt strømforløp eller sone 1 16 A

Støm

Maks last med elektronisk transformator	1500 W
Totalt effekttap	1,3 W
Utgangseffekt	2300 W
Maks. bytte strøm	25300 W
Konvensjonelle transformatorer	1500 VA
Elektroniske transformatorer	1500 W

Materiale

Farge Lys grå

Dimensjoner

Bredde på skinnemontert enhet (RMD) 8 modules
Høyde 90 mm

Lys kontroll

- med elektronisk ballast (EB) 20 x 36 W
- uncompensated 1200

Fluorescent bulbs control

Energibesparende lamper 25 x 18 W
Strømbelysning fluoresktene 25x18W
- parallellkompensert 1000 W / 200 µF

Led kontroll

Maks antall LED 25
230V LED-lamper 25 x 18 W
Strøm LED 450 W
LED Status LED integrert i manuell betjeningsknapp

Incandescent bulbs control

Maks last med glødelamper 2300 W
230 V glødelamper og halogenlamper 2300 W

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning 0,5 / 4mm²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning 0,5 / 6mm²
Lasttype C-Last
Ledertverrsnitt (fleksibel) 0,75 2,5 mm²
Ledertverrsnitt (stiv) 0,75 2,5 mm²
Kontakttype 16F
Tilkoblingstype Med skrue

- med integrert buskoblingsenhet
- med skrueterminaler
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	easy , system
--------------------------------	---------------

Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

Utstyr

Antall utganger	16
Modulær utvidbarhet	nei

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
Oppbevaring	-20 70 °C

Identifikasjon

Produktfamilie	TXM
Hoveddesignlinje	KNX