



KNX BEVEGELSE 2,2M MED BCU S.1/B.X

80262280

Arkitektur

Montasjemåte Innfelt

Funksjoner

Maks. forsinkelse 30 mn
Driftsmodus med 3 driftsmoduser: automatisk

- Presensimulering ;
- med glidebryter for OFF

Kontroll og indikasjon

- med knapp for automatisk

Volt

Driftsspenning over buss 21 32 V DC

elektrisk strøm

Bussens strømforbruk (dataoverføring) ~ 10 mA

Mål

Deteksjonsfelt, rektangulært formet ~ 8 x 12 m

Rekkevidde

Maks. overføringsområde frontalt 8 m
Maks. overføringsområde sidelengs 6 m

Detection

Deteksjonsvinkel vertikal 0/7 °
Deteksjonsvinkel, innstillbar hver side 45 90 °
Deteksjonsvinkel horisontal 90/180 °
Sensortype Bevegelsesdetektor

Materiale

Virkestoff	Plast
Overflateutseende	annen

Dimensjoner

Optimal monteringshøyde	2,2 m
-------------------------	-------

Lys kontroll

Svarstyrke, justerbar	~ 5 1000 lx , dagtid operasjon
-----------------------	--------------------------------

Led kontroll

LED	Driftsmodusvisning via status LED, rød
-----	--

Installering

Installasjonsmodus	med spreader klør
--------------------	-------------------

Kontakt

- med integrert buskoblingsenhet
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system , easy
Min. forsinkelse	10 s
Forsinkelsestid, justerbar	10 s 30 mn

Sikkerhet

halogenfri	nei
------------	-----

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
Oppbevaring	-20 70 °C

Idenifikasjon

Søknad, bruk	KNX - sensorer
Sekundær design linje (r)	KNX, Berker S.1, Berker B.7

Instruksjoner

Informasjonstekst	Kontinuerlig direkte sollys som trer inn i det oppoverliggende pekingsplanet kan føre til feil av bevegelsesdetektoren. Kun egnet for innendørs områder!
-------------------	--