



## Innsats bev 1,1 m 1 fase

2995

### Sikring

sikring	kortslutning og overbelastningsbeskyttelse (elektronisk sikring)
---------	--

### Støm

Dimmable konvensjonelle transformatorer	25 150 VA
Strømforbruk (standby)	< 300 mW

### Mål

Relativ luftfuktighet (uten kondensering)	0 90 % (uten kondensjon)
Deteksjonsfelt, halv ovalformet	~ 10 x 12 m

### Rekkevidde

Maks. overføringsområde frontalt	10 m
Maks. overføringsområde sidelengs	6 m

### Detection

Deteksjonsvinkel	180 °
Deteksjonsvinkel, innstillbar	180 °

### Materiale

Virkestoff	Plast
------------	-------

### Dimensjoner

Innsetting dybde	32 mm
Nominell monteringshøyde	1,1 m

### Lys kontroll

Svarstyrke, justerbar	~ 5 1000 lx , dagtid operasjon
-----------------------	--------------------------------

#### Fluorescent bulbs control

Kompaktlysør	12 48 W
Kompaktlysør	12 W

#### Led kontroll

dimmbare 230 V LED-Lampen	8 40 W
---------------------------	--------

#### Incandescent bulbs control

230 V glødelamper og halogenlamper	25 200 W
------------------------------------	----------

#### Kontakt

Skrueklemmer (maks.)	2 x 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
----------------------	---------------------------------

#### Justering

Respons følsomhet, settbar	10 100 %
----------------------------	----------

#### Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
Oppbevaring	-20 60 °C (lagring ved > 45°C reduserer servise levetid)

#### Identifikasjon

Søknad, bruk	Bevegelsessensor
Hoveddesignlinje	Bevegelsesdetektorer