



## ANALOG AMPEREMETER INDIR 0-50A

SM050

### Arkitektur

Montasjemåte	DIN-Skinne
--------------	------------

### Funksjoner

Presisjonsklasse	1.50%
------------------	-------

### Hoved elektriske funksjoner

Frekvens	45/65 Hz
----------	----------

### Volt

Isolasjonsspenning	2000 V
--------------------	--------

### Støm

Forbrukt belastning i VA	1,1 VA
Totalt effekttap	1,1 W

### Mål

Type måleinstrument	amperemeter
---------------------	-------------

### Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	54 mm
Produktets installasjonshøyde	85 mm
Produktets installasjonsbredde	70 mm

### Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	1 - 6mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1,5 / 10mm <sup>2</sup>

### Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------