



QUICKLINK FRONT ASTRO HVIT R.X

85745239

Funksjoner

Astronomisk tidsskifte	± 2 h
Tilfeldig tall generator	± 15 mn
Power reserve	~ 24 h
- ETS tilleggsfunksjoner: 6 scener, driftsmodus på	
- tilbakestillingsfunksjon (til fabrikkinnstilling)	
- ;	
- hurtigkoblingsfunksjoner: bytte, 2 scener, tidsbryter, ingen kontakt trykknapp, tvungen kontroll	
- med bytتهåndbok	

Connectivity

Radio protokoll	KNX Radio
-----------------	-----------

Frekvens

Radiooverføring	868,3 MHz
-----------------	-----------

Støm

Radio transmisjonskraft	< 10 mW
-------------------------	---------

Mål

Relativ luftfuktighet (uten kondensering)	0 - 65 % (uten kondensjon)
Running nøyaktighet	± 3 min

Materiale

Farge på designlinjen	polar hvit
Overflateutseende	blank

Dimensjoner

Ø	58 mm
---	-------

Kontakt

- integrering i KNX-radioen

Justering

Tid med automatisk sommer-

Utstyr

Antall radiokanaler 1
Antall hurtigkoblinger max. 20 sender
Antall koblingstider for på 20
- 2 uavhengige forhåndsinnstilte programminner, individuelt tilpassbare

Sikkerhet

IP-klasse IP20
- med demontering beskyttelse

Bruksforhold

Driftstemperatur -5 45 °C
- lavt indre energibehov

Identifikasjon

Søknad, bruk KNX radio operativsystemer
Sekundær design linje (r) Berker R.3