



## KNX MARKISEAKTOR 4 K 230V A2

TXA223



### Arkitektur

Bus system	KNX
Antall persienne/markiseutganger	4
Montasjemåte	DIN-Skinne

### Funksjoner

Avtagbar busmodul	nei
-------------------	-----

### Kontroll og indikasjon

Signallampe	Ja
-------------	----

### Connectivity

Bussystemet radio hyppig	nei
Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei

### Hoved elektriske funksjoner

Type forsyningsspenning	DC
-------------------------	----

### Volt

Systemspenning	30V DC over buss
----------------	------------------

### elektrisk strøm

Max brytestrøm	6 A
----------------	-----

### Støm

Bryteeffekt ved 230 V i AC1	1380 W
Totalt effekttap	2 W

### Materiale

Farge	Grå
-------	-----

#### Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Antall kontakter	4
Tilkoblingstype	Hurtigkobling

#### Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

#### Utstyr

Radio toveis	nei
--------------	-----

#### Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

#### Identifikasjon

Produktfamilie	TXA
----------------	-----