



KNX MARKISEAKTOR 8 K 230V MOD

TXA227



Arkitektur

Bus system	KNX
Antall persienne/markiseutganger	8
Montasjemåte	DIN-Skinne

Funksjoner

Avtagbar busmodul	nei
-------------------	-----

Kontroll og indikasjon

Signallampe	Ja
-------------	----

Connectivity

Bussystemet radio hyppig	nei
Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei

Hoved elektriske funksjoner

Type forsyningsspenning	DC
-------------------------	----

Volt

Systemspenning	30V DC over buss
----------------	------------------

elektrisk strøm

Max brytestrøm	6 A
----------------	-----

Støm

Bryteeffekt ved 230 V i AC1	1380 W
Totalt effekttap	4 W

Materiale

Farge	Grå
-------	-----

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,75 / 2,5mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,75 / 2,5mm ²
Antall kontakter	8
Tilkoblingstype	Hurtigkobling

Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

Utstyr

Radio toveis	nei
--------------	-----

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

Identifikasjon

Produktfamilie	TXA
----------------	-----