



## DIGITALT AMPMETER 0-150A INDIR

SM151

### Arkitektur

Montasjemåte	DIN-Skinne
--------------	------------

### Funksjoner

Presisjonsklasse	1%
------------------	----

### Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	207/230/253 V
Frekvens	45/65 Hz

### Volt

Spenningsbortfall	120 mV
-------------------	--------

### Støm

Forbrukt belastning i VA	1 VA
Totalt effekttap	1 W

### Mål

Type måleinstrument	amperemeter
---------------------	-------------

### Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	54 mm
Produktets installasjonshøyde	85 mm
Produktets installasjonsbredde	70 mm

### Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	6mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	10 mm <sup>2</sup>

### Utstyr

Antall kanaler	3
----------------	---

**Sikkerhet**

---

IP-klasse

IP20

---