



STIKK+BEV.SENSOR SL 55mm PH

SL200559269010



Arkitektur

| | |
|-------------------|-----------------|
| Tilkoblingssystem | Andre |
| Montasjemåte | Klemt og skrudd |

Konfigurasjon

| | |
|-----------|---------------------|
| Utførelse | Underdel og overdel |
|-----------|---------------------|

Compatibility

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Mulighet for å installere stikkontakt | allerede montert |
|---------------------------------------|------------------|

Hoved elektriske funksjoner

| | |
|-------------------|-------|
| Nominell spenning | 230 V |
|-------------------|-------|

elektrisk strøm

| | |
|------------|------|
| Merkestrøm | 16 A |
|------------|------|

Materiale

| | |
|----------------|---------------------|
| RAL-farge | RAL 9010 - Ren hvit |
| Virkestoff | plast |
| Materialgruppe | blandet materiale |

Dimensjoner

| | |
|-------------------------------|------------|
| Produktets installasjonsdybde | 48 mm |
| Produktets installasjonshøyde | 115 mm |
| Kanalhøyde | 55 mm |
| Lengde | 130 mm |
| Kanalbredde | 20 mm |
| Format | innbygging |

Installering

| | |
|----------|--------|
| Montasje | Påvegg |
|----------|--------|

Tilbehør

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Tilpasset med | Transformatorbevegelsessensor |
|---------------|-------------------------------|

Utstyr

| | |
|----------------|---|
| Antall enheter | 2 |
|----------------|---|

Standard

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Godkjenning | CE |
| Europeisk direktiv RoHS | frivillig overensstemmende |

Sikkerhet

| | |
|------------|----|
| halogenfri | ja |
|------------|----|

Identifikasjon

| | |
|----------------|-------------|
| Versjon | Schuko land |
| Produktfamilie | SL |